

LIFESIZE SHARE™

Bezprzewodowa platforma do udostępniania ekranu i automatyzacji pomieszczeń



Twórz i automatyzuj połączone miejsca spotkań.

Dodaj do swoich miejsc spotkań narzędzia, które są użyteczne — a nie przytłaczająco złożone. Lifesize Share płynnie łączy szereg połączonych technologii, dzięki czemu Twoje spotkania rozpoczynają się na czas, prezentacje przebiegają bezproblemowo, a Ty przyciągasz uwagę wszystkich odbiorców.

- Uniwersalne centrum multimedialne, które ułatwia wejście do dowolnego pomieszczenia, aby pracować, spotykać się, komunikować i współpracować
- Usprawniona obsługa upraszczająca zarządzanie urządzeniami i automatyzację wielofunkcyjnych przestrzeni spotkań
- Udostępniaj treści multimedialne na dowolnym ekranie dzięki szybkiej, prostej konfiguracji i bezpiecznej, oddzielnej łączności bezprzewodowej
- Zaoszczędź cenny czas i zasoby, integrując połączone systemy i oprogramowanie oraz przełączając między nimi

Wiele zastosowań. Jedno doświadczenie bezproblemowego działania.

Bezprzewodowe udostępnianie ekranu

Wyeliminuj złożoność i bałagan kabli, drutów i kluczy sprzętowych w sali spotkań. Udostępnij ekran laptopa, odtwarzaj filmy, a nawet prowadź prezentację bezpośrednio z telefonu komórkowego.

Cyfrowa komunikacja wizualna

Przekształć ekrany dowolnej wielkości w dynamiczne, zautomatyzowane wyświetlacze treści, aby udostępniać harmonogramy sal spotkań, wiadomości firmowe, kanały społecznościowe i nie tylko — każdemu odbiorcy i w dowolnym miejscu w biurze.

Praca z tablicą

Wykorzystaj kreatywność i elastyczność białej tablicy podczas wideokonferencji, bezpiecznie przechwytyjąc jej zawartość w czasie rzeczywistym i dzieląc się nią z uczestnikami spotkania.

Dołącz z telefonu komórkowego

Wykorzystaj technologię bezprzewodowych sygnałów nawigacyjnych do zdalnego uruchamiania systemów pomieszczeń Lifesize Icon i dołączania do spotkań z rozpoznanego telefonu komórkowego za pomocą jednego dotknięcia.

ELEMENTY SYSTEMU

- Urządzenie Lifesize Share
- Zasilanie AC/DC
- Kabel HDMI-HDMI
- Kabel Ethernet

SIEĆ

- 1 x sieć RJ-45 LAN 10/100
- Bezprzewodowa 2,4 GHz i 5 GHz IEEE 802.11 b/g/n/ac

OBSŁUGA EKRANU

- Dowolny monitor z wejściem HDMI obsługującym tryby wideo 1080p

WSPARCIE SYSTEMU POMIESZCZEŃ

- Zgodny z systemem Lifesize Icon™ i systemami wideokonferencyjnymi innych firm, które obsługują rozdzielczość 1080p z wejściem do prezentacji HDMI lub DVI-D (adapter HDMI na DVI-D wymagany do systemów DVI-D nie znajduje się w zestawie)

PORTY WE/WY

- 1 x wyjściowy port wideo HDMI
- 4 x porty USB 2.0 hosta

SPECYFIKACJA WIDEO

- Rozdzielczość prezentacji: pełne 1080p
- Do 30 klatek na sekundę w trybie prezentacji
- Do 60 klatek na sekundę w trybie strumieniowania filmu
- Maksymalna rozdzielczość 1920x1080, współczynnik proporcji 16:9

WYJŚCIE WIDEO (1)

- 1 HDMI

WYJŚCIE AUDIO (1)

- 1 HDMI

INTERFEJS UŻYTKOWNIKA I FUNKCJE

- Uproszczony interfejs użytkownika
- Graficzne kontrolki zarządzania interfejsem użytkownika
- Obsługa wielu języków
- Kolejka udostępniania wielu użytkowników
- Parowanie ultradźwiękowe (komputer stacjonarny, wymaga przeglądarki Google Chrome™)

OBSŁUGA PRZEGLĄDARKI / SYSTEMU OPERACYJNEGO

- Udostępnianie ekranu jest możliwe z poziomu przeglądarki Google Chrome z rozszerzeniem Lifesize Chrome (Lifesize Screen Share and Scheduler) lub urządzeń, które obsługują Apple® AirPlay®
- Udostępnianie plików i strumieniowanie filmów jest dostępne na wszystkich obsługiwanych przeglądarkach
 - macOS®: Chrome, Safari®
 - Windows®: Chrome, Internet Explorer® 11, Microsoft Edge™
 - iOS: Safari
 - Android™: Chrome

STEROWANIE SYSTEMEM

- Interfejs internetowy
- Konsola zarządzania
- Personalizacja adresu URL
- Automatyczne aktualizacje oprogramowania

ZASILANIE

- Zasilanie systemu 5 V DC, 2 A za pośrednictwem zasilacza AC/DC (w zestawie)
- Zasilanie AC: 100–240 V AC, 50/60 Hz

PARAMETRY OTOCZENIA

- Temperatura robocza: 0°C (32°F) do 40°C (104°F)
- Wilgotność robocza: od 15% do 85%, bez kondensacji
- Temperatura przechowywania: od -20°C (-4°F) do 60°C (140°F)
- Wilgotność przechowywania: od 10% do 90%, bez kondensacji

WYMIARY URZĄDZENIA

- Długość: 97 mm (3,8 cala)
- Szerokość: 81 mm (3,2 cala)
- Wysokość: 44 mm (1,8 cala)
- Masa: 0,1 kg (3,52 uncji)

NUMER KONTROLNY

- Lifesize Share = LFZ-038

Wybrane obsługiwane funkcje i możliwości są opcjonalne i wymagają dodatkowego zakupu.

Ceny międzynarodowe i dostępność Lifesize Share oraz zgodnych produktów innych firm mogą się różnić.